

Arbeitsanleitung RFID

Ab August 2016 wird in jedes zurückgegebene Buch (F, FNA) mit Barcode ein RFID-Tag geklebt.

Ab Juni 2018 wird auf jede CD/DVD (F, FNA) mit Barcode ein runder RFID-Tag geklebt - [aber nur, wenn in der Hülle oder auf der CD/DVD noch kein Tag vorhanden ist.](#)

Magazinbücher (**außer DPA**) erhalten vorerst keinen RFID-Tag (laut Festlegung in der Beratung vom 13.07.16).

Ablauf:

- ~ Anmelden über Winas
- ~ „EasyConverter“
- ~ Bildschirm „easy Check“ öffnet sich

- ~ RFID-Tag kleben, Bücher:
 - ~ Tag rechteckig
 - ~ Kleben auf hinteren Buchdeckel innen, unten (kann variieren)
 - **auch wenn dort was aufgedruckt ist wird geklebt** (Frau Malz 11.08.16)

- ~ RFID-Tag kleben, CDs/DVDs:
 - ~ Tag rund, transparent
 - ~ Kleben mittig auf die Seite mit dem bedruckten Etikett des Herstellers und dem Ringetikett mit der CD/DVD-Inventarnummer
 - ~ Wenn möglich, sollten die evtl. aufgedruckte CD-Nr., ISBN o.ä. noch lesbar sein.
 - ~ **Zweiseitig bespielte Scheiben** (2 silberne Seiten) **dürfen keinen runden Tag erhalten!** Dann können sie nicht abgespielt werden.
 - rechteckigen Tag in die Hülle kleben
 - ~ Haben mehrere CDs/DVDs eine Inventarnummer/einen Barcode, kann nur die erste Scheibe einen Tag erhalten.

- ~ Medium auf Platte „tagsys rfid“ legen
- ~ Barcode in das Feld „Buchungsnummer“ scannen
- ~ „F 9 Transponder beschreiben“ anklicken
- ~ erscheint grüner Punkt und „schreiben erfolgreich“

zur Kontrolle für uns:

- ~ „Transponder lesen“ anklicken
- ~ Barcode steht jetzt hinter dem Feld „Buchungsnummer“
- ~ Status ausleihbar
- ~ grüner Punkt „lesen erfolgreich“

Wichtig!

- ~ Feld „Alarm aktiv“ muss angekreuzt sein
- ~ Status ausleihbar muss aufgeklappt sein